



Switch KVM Compacto de 2 Puertos

USB, con cables y soporte de audio

SKU: 151252 | EAN-13: 0766623151252 | UPC: 766623151252

El Switch KVM Manhattan es un switch KVM compacto de dos puertos con funcionalidad de conmutación de audio y micrófono. Su soporte USB en el lado de la consola permite utilizar un teclado y un mouse USB. Viene con dos juegos de cables combo KVM USB desmontables y dos juegos de cables de audio/micrófono para aplicaciones multimedia de SOHO y escritorio de oficina. Y te permite acceder, controlar, iniciar y reiniciar dos computadoras multimedia habilitadas para USB con solo un teclado USB, un mouse, un monitor y un conjunto de altavoces opcional y un micrófono.

Switch de Audio y Micrófono Ofrece una Experiencia Multimedia Ininterrumpida

La función de conmutación de audio y micrófono de este Switch KVM te permite aprovechar los sistemas multimedia en cada una de tus dos computadoras. Puedes monitorear la entrada/salida de audio/micrófono de cada computadora sin tener que desconectar y volver a conectar los cables de audio/micrófono. Los usuarios también pueden optar por utilizar la conmutación independiente/simultánea de ambos canales de PC y de audio/micrófono para su máxima conveniencia. Y solo se necesita un conjunto de altavoces y micrófono en lugar de uno para cada computadora. Además, te ofrece funcionalidad de conmutación simultánea/independiente de PC y audio/micrófono programable por el usuario para una operación flexible de multimedia y conmutación KVM.

Compatibilidad de Interfaz USB para Soporte Multiplataforma

La tecnología de interfaz USB ofrece soporte multiplataforma para PC, Macintosh G3/G4 e iMac.

Sin Problemas de Cableado para Usuarios de KVM

Este Switch KVM te ahorra problemas de cableado con sus dos cables KVM desmontables de 1.5m y dos cables de audio/micrófono. De hecho, no tienes problemas de cableado ya que no tienes que preocuparte por encontrar cables adecuados — ivienen en el paquete!

Features:

- Gestiona/controla dos computadoras USB desde un solo teclado, monitor y mouse
- Conmutación de audio y micrófono para una experiencia multimedia ininterrumpida en múltiples plataformas
- Conexión en caliente de PCs para mantenimiento sin apagar el interruptor KVM o las PCs
- Selección de canal a través de botones de presión y teclas de acceso rápido del teclado
- Indicadores LED para fácil monitoreo del estado
- Soporta resoluciones de hasta 1600 x 900 píxeles
- Alimentado por bus USB: no se requiere adaptador de corriente externo
- Incluye dos cables de conexión para la conexión de computadora, altavoz y micrófono
- Cinco años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares

- USB 1.1

General

- Conexiones de PC: 2
- Conexiones de consola: 1
- Conectores de puerto de PC:
 - 2 x USB tipo A (teclado, mouse)
 - 2 x HD15 macho (video)
 - 2 x conectores de audio de 3.5mm (para conexión de micrófono y tarjeta de sonido de altavoces)
- Conectores de puerto de consola:
 - 2 x USB tipo A (teclado, mouse)
 - 1 x HD15 hembra (video)
- Conectores de audio:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- 3.5mm jack (micrófono)
- 3.5mm jack (altavoz)
- Selección de computadora:
 - A través de botones
 - A través de teclas de acceso rápido
- Resolución de video: máx. 1600 x 900
- FCC Clase B, CE, RoHS

LEDs

- 1 LED por canal

Alimentación

- Alimentado por bus USB

Ambiental

- Carcasa de plástico
- Dimensiones: 86 (L) x 86 (A) x 26 (H) mm (3.4 x 3.4 x 1.0 in.)
- Peso: 0.5 kg (1.1 lbs.)
- Temperatura de operación: -10 - 50°C (14 - 122°F)
- Humedad de operación: 0 - 90% HR, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)

Contenido del paquete

- Interruptor KVM compacto de 2 puertos
- Guía de instalación rápida
- Cables de conexión de PC y audio

Por favor, tenga en cuenta: Las computadoras Mac® solo pueden ser controladas con un ratón y teclado estándar de PC, no con periféricos de Mac.



