Convertidor de VGA a HDMI

Convierte audio y vídeo de PC a HDMI

SKU: 177351 | EAN-13: 0766623177351 | UPC: 766623177351

Convierte señales A/V analógicas basadas en PC en HDMI.

El convertidor VGA a HDMI de Manhattan traduce las señales de audio y vídeo analógicas del PC y transmite la salida digital HDMI a proyectores, pantallas, televisiones y otros dispositivos similares equipados con un conector HDMI. Los circuitos integrados permiten a los expertos en los medios digitales distribuir y disfrutar fácilmente de contenidos multimedia basados en PC en pantallas y televisores de alta definición, manteniendo al mismo tiempo la recepción simultánea de A/V en el PC de origen. Su gran capacidad de ancho de banda admite hasta 1280 x 1024 y 1080p para dar servicio a una amplia gama de resoluciones en muchas aplicaciones de PC y alta definición, incluidos entornos de formación, venta al por menor y ferias comerciales. Con una rápida instalación Plug and Play y compatibilidad con Windows y Mac, el convertidor VGA a HDMI de Manhattan no requiere software ni una configuración complicada para convertir y entregar el contenido digital almacenado en una computadora de escritorio o laptop

Features:

- Convierte una señal VGA y sonido estéreo en una señal HDMI
- Ideal para conectar PCs a TV, proyectores, pantallas LCD de alta definición y más
- Entrega una señal clara y bien definida - soporta resoluciones de hasta 1280 x 1024 y 1080p y Anchos de Banda del Amplificador de hasta 1.65 Gbps/ 165 MHz
- "Plug and Play"; compatible con Mac y Windows; fácil de instalar
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• HDMI
• CE
• FCC

General:
• Soporta HDCP pass-through
• Distancia de la computadora al vídeo splitter: hasta 5 m
• Distancia del vídeo splitter al monitor: hasta 5 m
• Alimentación: 5 V DC / 1 A; cable con núcleo de ferrita, 1.2 m

Conectores:
• Entrada: 1DB15 VGA macho y 2 RCA hembra para audio izquierdo y derecho
• Salida: 1 HDMI hembra

Señal entrada/ salida:
• Entrada de señal de vídeo: 0.5 – 1.0 V p-p
• Entrada de señal DDC: 5 V p-p (TTL)
• Rango máximo del enlace sencillo: 1280 x 1024 y 1080p
• Salida de vídeo: HDMI
• Frecuencia: 1.65 Gbps / 165 MHz

Resoluciones de vídeo:
• VGA: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 768, 1280 x 960, 1280 x 1024
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p

Diseño:
• LED indicadores: alimentación y conexión al puerto

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Dimensiones: 89 x 29 x 68 mm
- Peso: 119 g

Contenido del paquete:
- Convertidor VGA a HDMI
- Adaptador de corriente y manual del usuario

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.