



Estación de carga USB-A con 10 puertos

Base de carga USB de 76 W y 12 A con QC 2.0, soporte de ocho espacios

SKU: 180009 | EAN-13: 0766623180009 | UPC: 766623180009

Mantén tus equipos portátiles totalmente cargados y seguros

Los dispositivos electrónicos portátiles con USB requieren mucha energía de sus baterías, pero la Estación de Carga USB de 10 Puertos de Manhattan mantiene tus tabletas, teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos cargados y listos para usar.

Esta estación de carga se conecta a cualquier toma de corriente estándar y ofrece una carga rápida para tus dispositivos portátiles. (El primer puerto es compatible con Qualcomm QC 2.0 en dispositivos con procesadores Snapdragon, permitiendo una carga un 60 % más rápida que los cargadores convencionales de 1 A. Los siguientes cinco puertos cargan a 1 A, y los últimos cuatro admiten carga de 2.4 A con detección automática Smart IC para proporcionar la mejor carga para cada dispositivo.)

Su avanzado circuito integrado evita la sobrecarga y los cortocircuitos, lo que protege la vida útil de las baterías y los dispositivos.

La Estación de Carga USB de 10 Puertos de Manhattan es ideal para el hogar, la escuela y la oficina. Además, cuenta con ocho amplios compartimentos que permiten colocar la mayoría de los dispositivos —incluso con funda— mientras se cargan, manteniendo el área de carga limpia y libre de desorden.

40

Features:

- Cargador de pared USB de 10 puertos, montado en la parte frontal, para tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles.
- Cargador de pared USB de 10 puertos, con montaje delantero, para tabletas, teléfonos móviles y otros equipos móviles.
- La carga adaptativa QC 2.0 ajusta automáticamente la potencia de salida entre 2.4 A, 2 A o 1.5 A para cargar rápidamente el dispositivo.
- Los puertos del 2 al 6 cargan cinco smartphones simultáneamente con la potencia de 1 A; los puertos del 2 al 4 son los mejores para Android, los puertos del 5 al 6 son los mejores para iPhone
- Casi el doble de rápidos que los de 5 W, los puertos 7-10 cargan a 12 W e incorporan un circuito integrado inteligente que detecta automáticamente las necesidades de energía de los dispositivos móviles.
- Ocho espacios de almacenamiento de dispositivos, de hasta 2 cm de ancho, con soportes antideslizantes para un uso seguro y sin desorden.
- Los circuitos avanzados ayudan a evitar la sobrecarga, el sobrecaleamiento y los cortocircuitos para aumentar la duración de la batería de tus dispositivos.
- Resistente, cómodo y ligero; perfecto para la carga de escritorio en casa, la oficina, etc.
- Tres años de garantía (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país*)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones:

- CUL (fuente de alimentación)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- RoHS2
- CE
- TUV (fuente de alimentación)
- FCC

General

- Voltaje de entrada: entrada, 110 - 240 VAC, 50/60 Hz, max. 2 A

Tipos de puertos y salidas de energía

10 USB Tipo-A

- Puerto 1: (Carga Rápida 2.0) 5 V / 2.4 A; 9 V / 2.1 A; 12 V / 1.5 A (output)
- Puerto 2-6: 5 V / 1 A (salida); puertos 2 a 4 mejores para Android, puertos 5 a 6 mejores para iPhone
- Puerto 7-10: 5 V / 2.4 A / 12 W (salida)

Diseño:

- Botón de encendido con indicador LED
- Dimensiones: 21 x 14 x 7 cm (8.3 x 5.5 x 2.8 in.)
- Dimensión de los divisores (ocho): 2 x 3.5 x 10 cm (0.8 x 1.4 x 3.9 in.)
- Peso: chasis del cargador 0.43 kg (0.9 lbs.); con adaptador de energía 0.8 kg (1.7 lbs.)
- Cable de energía y adaptador: 2.7 m (8.9 ft.)
- Chasis: plástico ABS

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 30°C (32 - 86°F)
- Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C
- Humedad (sin condensar): 0 - 90%

Contenido del paquete:

- Estación de carga con 10 puertos USB
- Adaptador de corriente
- Cable de alimentación
- Guía rápida de instrucciones



