



## Convertidor de USB-C a dos puertos HDMI - Hub MST

USB-C macho a dos puertos HDMI, soporta modos de espejo, escritorio extendido y video walls (muros de video), 4K@30Hz

SKU: 152969 | EAN-13: 0766623152969 | UPC: 766623152969

Distribuye fácilmente una sola señal de ultra alta definición (UHD) en dos pantallas.

El Convertidor de USB-C a dos puertos HDMI - Hub MST de Manhattan establece un enlace rápido y fácil entre un dispositivo con conexión USB-C (por ejemplo, computadora portátil, tableta, teléfono inteligente, etc.) y hasta dos pantallas HDMI. Transfiere perfectamente una señal de audio / video de una fuente USB-C a formato HDMI (hasta 4k @ 30Hz) y la transmite simultáneamente a una o dos pantallas compatibles.

Solución flexible para muchas aplicaciones de A / V

Ideal para ferias, aulas, salones de videoconferencias, presentaciones, aplicaciones de oficina y comercio minorista, el Convertidor de USB-C a dos puertos HDMI - Hub MST de Manhattan distribuye una señal síncrona, en los modos de espejo, de pantalla extendida, o a dos pantallas HDMI. La función MST incluida puede crear un muro de video (video Wall), ofreciendo una experiencia más inmersiva ya sea en una sesión de juego, en una sala de conferencias o en la oficina.

Construcción de calidad y fácil instalación.

El cumplimiento total de los estándares HDMI, USB-C y DP garantiza que el Convertidor Manhattan de USB-C a dos puertos HDMI - Hub MST pueda proporcionar años de servicio superior y rendimiento confiable. La configuración es sencilla: simplemente conecta los cables HDMI (no incluidos) al adaptador y conecta el USB-C a tu dispositivo. Eso es todo lo que se necesita para completar esta sencilla solución de pantalla doble UHD: no se requiere configuración de software / hardware ni ajustes complicados

### Features:

- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) 4K@30Hz, video 3D y Color Intenso
- Soporta modos de espejo, escritorio extendido y video wall
- El modo Espejo duplica la pantalla de la computadora en dos pantallas
- El modo de Escritorio Extendido expande el espacio de trabajo de tu escritorio a dos pantallas adicionales
- El modo de video wall utiliza las dos pantallas como si fuera una sola, para lograr un efecto de mayor inmersión, la función de Video Wall requiere que se tenga una tarjeta de gráficos que le soporte
- Mac OC X soporta el modo de Espejo hasta en dos pantallas y el modo de escritorio extendido únicamente en una pantalla
- Plug and Play: no requiere una fuente de energía externa
- Tres años de garantía

### Especificaciones:

#### Estándares y certificaciones

- DP 1.2 sobre USB-C
- HDCP
- CE
- FCC
- RoHS2

#### Conexiones

- Un USB-C macho (entrada)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite [www.manhattan-products.com](http://www.manhattan-products.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- 2 HDMI hembra (salida)

#### Señal de entrada/salida

- Entrada de señal de video: 0.5 - 1.0 V p-p
- Señal de entrada DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango máximo de enlace único: 5.4 Gbps, resolución 3840x2160 a 30 Hz
- Salida de video: HDCP

#### Resoluciones de video

- 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

#### Diseño

- Longitud del cable: 195 mm
- Dimensiones: 60 x 49 x 12 mm
- Peso: 49 g
- Chasis: plástico

#### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C (-4 -140°F)
- Humedad (sin condensación): 0 - 96%

#### Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Tarjeta gráfica DP (DisplayPort) 1.2

#### Contenido del paquete

- Convertidor de USB-C a dos puertos HDMI – Hub MST
- Guía de instrucciones rápidas



